



電源および電源コードについての注意

▶ 機器の電気定格について

- 3相 200VAC、36A
- 単相100V

▶ 電気配線について

- 機器より 200V の電線が出ています。

電線の長さは 4m です。

設置場所を決定しましたら、機器の接続プラグにあわせて、電気工事が必要になります。

▶ 3相 200VAC の配線

- 機器のプラグは、WF6430 (松下電工製) 3P30A250V が取り付いています。
- 壁側のコンセントには、WK2430 (松下電工製) 3P30A250V (同等品可) を取り付け、配線は 4 芯で 3.5mm² 以上の電気工事を行ってください。2 系統 必要です。

⚠ 警告



- アース (緑線) は必ず配線してください。

- 電源ラインには漏電ブレーカを取り付ける場合は、感度電流 100mA 以上の漏電ブレーカをご使用ください。

▶ 電源プラグの接続のしかた (2ヶ所)

⚠ 警告



- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
→ 感電の恐れがあります。

