

JEMITS 2000 電源規格

▶機器の電気定格について

3 相 200VAC、43A

単相 100VAC (インタースタッカー V-170J を使用する場合に必要)

▶電気配線について

機器より 200V の電線が出ています。電線の長さは 4m です。

設置場所を決定しましたら、機器の接続プラグにあわせて、電気工事が必要になります。

● 3 相 200VAC の配線

- ・ 機器のプラグは、WF8430 (定格 : 3P30A250V、Panasonic 製) が取り付けられています。



WF8430

- ・ 壁側のコンセントには、WK2430 (定格 : 3P30A250V、Panasonic 製) 又は同等品を取り付け、配線は 4 芯で 3.5mm^2 以上で電気工事をしてください。計 2 個 (30A 以上が 2 系統) が必要です。



WK2430

⚠ 警告



- ・ アース (緑線) は必ず配線してください。

- ・ 電源ラインに漏電ブレーカを取り付ける場合、感度電流 100mA 以上の漏電ブレーカを使用してください。

▶電源プラグの接続方法

⚠ 警告



- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
➡ 感電の恐れがあります。

